



ПЯТЫЙ ПАРТНЕР



KONICA MINOLTA



pagepro 1350E pagepro 1350EN

Ваш **компактный и мощный** лазерный принтер

Выбирая лазерный принтер для персонального использования (pagepro 1350E) или использования в небольших рабочих группах (pagepro 1350EN), необходимо учитывать такие важные характеристики, как совместимость, надёжность, скорость, лёгкость управления и высокое качество печати. Всем им соответствуют лазерные принтеры для чёрно-белой печати — pagepro 1350E и pagepro 1350EN. Аппараты совместимы с большинством операционных систем и прекрасно подходят для любых предприятий малого или среднего бизнеса.

➔ **Мощность и эффективность**

Мощность — одно ёмкое слово, которое точно характеризует принтеры pagepro 1350E и pagepro 1350EN. Принтеры стандартно поддерживают эмуляцию PCL 6, PCL 5e и подходят для рабочих групп и офисов, где используются разнородные сети и операционные системы. Превосходная производительность до 20 стр/мин обусловлена также использованием мощного процессора 200 МГц и 32 Мб памяти (16 Мб для pagepro 1350E), что обеспечивает быструю обработку документов любой сложности. Благодаря лотку подачи бумаги на 250 листов вам не придётся часто загружать бумагу. Стандартный сетевой интерфейс pagepro 1350EN позволит вам использовать принтер совместно и печатать с нескольких рабочих мест. Локальных пользователей привлекут возможности печати из специализированных приложений и соблюдения конфиденциальности информации. Кроме того, инновационные технологии Konica Minolta, применённые в принтерах pagepro 1350E и pagepro 1350EN, гарантируют высокую надёжность аппаратов и удобство использования.

➔ **Лёгкость использования и экономичность**

Принтеры pagepro 1350E и pagepro 1350EN не только очень просты в использовании, но и экономичны. Они с лёгкостью интегрируются в любое рабочее пространство, тонер-картриджи легко заменяемы, а продуманный дизайн гарантирует простоту использования. Благодаря тонер-картриджу повышенной ёмкости вы будете реже менять расходные материалы, экономя тем самым своё время и деньги.

➔ **Ваш надёжный партнёр**

Принтеры быстро справляются с выполнением любых заданий — фирменные бланки, письма, отчёты, презентации. Время выхода первой страницы составляет 13 секунд, при этом столь быстрый процесс печати не влияет на качество получаемых документов. Печатаемая с разрешением 1 200 × 1 200 dpi Fine ART, принтеры pagepro 1350E и pagepro 1350EN гарантируют, что ваши отпечатки всегда будут иметь аккуратный и презентабельный вид.

pagepro 1350E
pagepro 1350EN

Монохромный принтер для рабочих групп 20 стр/мин



KONICA MINOLTA



Технические характеристики

Печать

Тип
Лазерный принтер со встроенным контроллером

Метод печати
Электрографический лазерный

Скорость печати A4
20 стр/мин

Выход первой страницы
Менее 13 секунд

Разрешение
До 1 200 × 1 200 dpi

Максимальная нагрузка
15 000 отпечатков в месяц

Аппаратное и программное обеспечение

Процессор
200 МГц

Память раперго 1350E
16 Мб с расширением до 144 Мб

Память раперго 1350EN
32 Мб с расширением до 160 Мб

Эмуляция
PCL 5e, PCL 6, PCL XL 2.1

Поддержка шрифтов
45 PCL шрифтов

Поддержка интерфейсов

раперго 1350E:
parallel IEEE1284, USB 2.0

раперго 1350EN:
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet,
parallel IEEE1284, USB 2.0

Совместимость с операционными системами

раперго 1350E:
Windows 98, 98SE, 2000, ME, NT4.0, Server 2003, Server 2003 (64), XP (32/64), Vista (32/64)

раперго 1350EN:
Windows 98SE, 2000, ME, NT4.0, Server 2003, Server 2003 (64), XP (32/64), Vista (32/64)

Macintosh
OS 10.2, 10.3, 10.4

Linux
Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Материалы для печати

Подача бумаги
Многоцелевой лоток на 250 листов

Выход бумаги
100 листов лицевой стороной вниз

Дуплексная печать
В ручном режиме

Форматы бумаги
A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), post card, double post card, legal, letter, letter plus, executive, government letter/legal, statement, UK Quarto, foolscap, folio, 16K, произвольный (72–216 мм × 127–356 мм)

Форматы конвертов
Monarch, #10, DL, C5, C6, Cho3, Cho4

Плотность бумаги
Обычная бумага (60–90 г/м²),
Плотная бумага (90–163 г/м²)

Типы материалов для печати

Обычная бумага, прозрачная плёнка, конверты, плотная бумага, открытки

Физические характеристики

Размеры (Ш × Г × В, мм)
387 × 448 × 283

Вес
Без расходных материалов 7,0 кг
С расходными материалами 7,8 кг

Энергопотребление

Питание
220/240 В ±10%,
50/60 Гц ±3%

Потребляемая мощность
В среднем при печати
менее 400 Вт
В режиме ожидания менее 15 Вт

Требования к окружающей среде

Температура
10–35 °C

Влажность
15–85 %

Уровень шума
При работе < 54 дБ
В режиме ожидания < 39 дБ

Расходные материалы

Предустановленные
Тонер-картридж —
ресурс до 1 500 отпечатков

Барабан-картридж —
до 20 000 отпечатков

Заменяемые расходные материалы
Тонер-картридж

повышенной ёмкости —
ресурс до 6 000 отпечатков

Тонер-картридж стандартной ёмкости —
ресурс до 3 000 отпечатков

Барабан-картридж —
ресурс до 20 000 отпечатков

Гарантия

1 год, ремонт в условиях сервисного центра

Конфигурация	раперго 1350E	раперго 1350EN
Скорость печати A4	Ч/Б: до 20 стр/мин	Ч/Б: до 20 стр/мин
Память	Стандартно: 16 Мб Максимально: 144 Мб	Стандартно: 32 Мб Максимально: 160 Мб
Языки описания страниц	PCL5e, PCL6, PCL XL 2.1	PCL5e, PCL6, PCL XL 2.1
Интерфейсы	IEEE1284, USB 2.0	IEEE1284, USB 2.0, 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 и плотности до 80 г/м².

Все спецификации, касающиеся скорости печати, соответствуют формату бумаги A4, которая печатается в многостраничном или одностороннем режиме.

Поддержка и доступность перечисленных спецификаций и функциональных возможностей отличаются в зависимости от операционных систем, программных приложений, сетевых протоколов, а также конфигураций сети и системы.

Указанный срок службы расходных материалов принтера основан на определенных условиях печати, например, площади покрытия (5% площади для формата A4). Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других переменных печати, в том числе от площади покрытия, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.

Оборудование на иллюстрациях может содержать дополнительные аксессуары.

Информация о спецификациях и аксессуарах действительна на день публикации и может быть изменена без предварительного уведомления.

Установка некоторых опций может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Изменение спецификаций EnergyStar также может привести к несоответствию продукта стандартам EnergyStar. Совместимость со стандартом EnergyStar не означает, что EPA поддерживает тот или иной продукт или услугу.

Логотипы Microsoft и Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Все другие бренды и продукты могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их законных владельцев, которым они и принадлежат.



Страница
PagePro 1350EN